



# Mottagare RX901C

*- ger en snabb överblick över inkommande larm.*

RX901C är en mottagare i KNOP's 901 serie.

RX901C har plats för 250st sändare som kan tilldelas ett namn efter eget val.

Den har historik för de 50 senaste larmen, där man kan se tidpunkt samt vem och vad som har larmat.

RX901C har även ett inbyggt nöd larm där man genom att trycka på en knapp snabbt kan kalla på en kollega.

RX901C har en grafisk display som tydligt visar inkommande larm samt tid och datum.

Mottagaren styrs med hjälp av knapparna på framsidan.

RX901C har en utgång för en kuddvibrator och kan drivas med batterier och/eller en nätadapter.

När kuddvibratören används hörs ej ljudsignalen.

RX901C har 4 reläutgångar.



#### Teknisk data

Artikel nr: RX901C.  
Display: 25 x 26 mm LCD  
Kabinett dimensioner: 65 x 120 x 22 mm.  
Batteri: 2 x AA/LR-6  
Vikt: 125 g  
Färg: Benvit  
Radiofrekvens: 869,2125 MHz.

#### Beställning

RX901C: Mottagare med reläutgångar.

#### KNOP AB

Tel: 035-35000  
e-post: knop@knop.se  
www.knop.se

