



Sängvakt CT901-BED

Förhindra fallskador med hjälp av CT901-BED med inbyggd ljus.

CT901-BED är en sängvakt, som kan ge larm om en person lämnar sängen eller inte kommer tillbaka till sängen inom en förinställd tid.

CT901-BED kan också lysa upp när brukaren lämnar sängen, för att minska risken för fall när det är mörkt i rummet. Önskar man att det även skall tändas upp i hall eller på toaletten, kan man ansluta upp till 5 st. ljus enheter LS901, som tänds tillsammans med CT901-BED.

Är man tillbaka i sängen innan tiden löpt ut skickas inget larm och ljuset släcks automatiskt.

Sängvakten, CT901-BED, kan programmeras till att endast vara aktiv under vissa tider, t.ex. endast nattetid.

CT901-BED, kan sända larm till alla mottagare i KNOP's 900/901-serie, men har också en reläutgång som aktiveras vid larm och ger en slutning för anslutning till befintligt larmsystem eller trygghetstelefon.

Sängvakten och ljusenheterna har inbyggd batteribackup, så de lyser även vid strömavbrott.

Teknisk data

Artikel nr:	Controller CT901R:
Kabinett dimensioner:	Ø: 110 mm
Anslutning:	230 Vac Reläutgång 3,5 mm jack
Artikel nr:	MK204:
	3 m reläkabel 3,5mm till 6.3mm jack
Artikel nr:	D4106011A_8pin, sängmatta:
Dimensioner:	75x25mm
Anslutning:	3m sladd med RJ45 kontakt.
Artikel nr:	TX901, sändare för sängmatta:
Frekvens:	869.2125 MHz
Dimensioner:	46 x 85 x 16 mm
Batterier:	2 x LR-1

Beställning

CT901-BED:	Sängvakt komplett bestående av controller med ljus och reläutgång, reläkabel till 6.3mm jack, sängmatta och trådlös sändare.
------------	--

KNOP REHATEK AB

Kristinebergsvägen 17
SE - 302 41 Halmstad

Tel: 035-35000

E-post: knop@knop.se Web: www.knop.se



KNOP
REHATEK®